

AtriCure Switch Matrix ASB3
Instruktioner för användning

AtriCure ASB3 switch Matrix är ett återanvändbart tillbehör till gränssnittsmodulen som möjliggör samtidig anslutning av AtriCure® isolator™ Transpolar™ ablativt handstycke och pennheter till ASU RF-generatorn. Enheterna kommer endast att fungera när ASB3-omkopplaren är inställd på enhetens specifika position. Se gällande instruktioner för användning för handstycke och penna. Se ASU bruksanvisning för beskrivningar av RF energileverans, driftsätt, uteffekt, driftsfrekvens, och godkända tillbehör för tillfällig hjärtstimulering.

ASB3 har testats och befunnits överensstämma med gränserna för medicintekniska produkter i IEC 60601-1-2:2001. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk medicinsk installation. ASB3 genererar och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på andra enheter i närheten. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om ASB3 orsakar skadliga störningar på andra enheter, som kan bestämmas genom att vrida på ASB3 av och på, rekommenderas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder; (1) rikta om eller flytta den mottagande enheten, (2) öka avståndet mellan ASB3 och de andra enheterna, (3) Ansluta ASB3 till ett uttag på en annan krets än den som den andra enheten/enheterna är ansluten till och (4) kontakta AtriCure-tjänstens representant för assistans.

Inspektera följande gränssnittskablar för eventuella tecken på fysisk skada på kabeln och kontakterna. Om fysiska skador upptäcks eller om gränssnittskablarna inte presterar inom gällande specifikationer, ska du meddela AtriCure. Alla returerna måste godkännas av AtriCure. Kablarna inkluderar: (1) A000442-ASB/ASU RF-gränssnittskabel, (2) C001237-ASB/ASU-gränssnittskabel och (3) A000479-ASB3 PSS-gränssnittskabel.

Varning: Federal lagstiftning (US) begränsar denna enhet till försäljning av läkare eller på läkares order



Europeisk företrädare:
AtriCure Europe B.V.
De entree 260
1101 EE Amsterdam
NL
+31 20 7005560
ear@atricure.com



Tillverkare:
AtriCure, Inc.
7555 Innovation Way,
Mason, Ohio 45040 USA
1.866.349.2342

	Farlig spänning		Tillverkare
	Typ CF Defibrilleringssäker tillämpad del		Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Växelström	CE 2797	Produkten uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG
	Ekvipotentiell		Se bruksanvisningen
	Fotpedal		Säkringar
	Power ON		Power OFF
	Varning		Icke-steril
Rx ONLY	Federal lagstiftning (USA) begränsar denna enhet till försäljning av eller på läkares order.		Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
	Luftfuktighetsgräns för lagring		Temperaturgräns för lagring

Miljöförhållanden: (1) driftstemperatur + 10°C till + 40°C, (2) lagringstemperatur -35°C till + 54°C, och (3) luftfuktighet 15 % till 90 % relativ luftfuktighet.

Utföra årliga förebyggande underhållsprocedurer för att säkerställa att alla ASB3-komponenter fungerar korrekt, inklusive, men inte begränsat till: (1) elektriska nätsladdarna för fejning, skador och korrekt jordning, (2) AC, (3) indikatorskada (ström på, fotpedal närvarande, eller val av handstycke), (4) kontaktskada på handstycket, sprickbildning eller oförmåga att sätta in och låsa handstyckets kontakt, (5) skada på bärhandtag, oförmåga att haka fast eller rotera, (6) skada på gummifötter, sprickor eller oförmåga att placera ASB3 stabilt på en plan yta, (7) nötning eller skada på gränssnittskabel och (8) skada eller sprickor på fotpedalens kontakt, eller oförmåga att sätta in och låsa fotpedalens kontakt.

ASB3 har inga delar som kan servas. För serviceproblem, kontakta AtriCure, Inc.

Anvisningarna för rengöring och desinfektion av ASB3-tillbehör; (1) Använd ett mildt rengöringsmedel (berett enligt dess specifikationer) och en fuktig trasa för att rengöra utsidan av Switch Matrix, (2) inte dränera eller tillåta vätskor att komma in i chassit, (3) Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel och (4) ASB3 och hjälpkabel få inte steriliseras.

Typer och klassificering av säkringar: (1) 100-120V, 220-240V, ~50/60 Hz, and (2) 1.25A/250V, T-lag, 5 x 20mm, UL-erkänd, IEC-godkänd. Byt ut säkringarna enligt märkning.

Följ lokala styrande förordningar och återvinningsplaner för bortskaffande eller återvinning av enhetskomponenter.

Ansvarsfriskrivning- Under inga omständigheter kommer AtriCure, Inc. att ansvara för eventuell tillfällig, särskild eller följdskada, skada eller kostnad som är resultatet av avsiktlig missbruk av denna produkt, inklusive förlust, skada eller kostnad som är relaterad till personskada eller skada på egendom.

ASU/ASB Systemdiagram

